

# GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER DINKING DK3500I (ARRANQUE MANUAL)



 **DINKING**

## Grupo Electrónico Inverter Dinking DK3500I (arranque manual)

Unidad Generadora Digital	Potencia máxima	3.5 kW
	Potencia nominal	3.2 kW
	Corriente nominal	14,5 A
	Factor de Potencia	1
	Voltaje	220 V
	Frecuencia	50 Hz
	Fases	Monofásico
Gabinete	Estructura	Insonorizado, Inverter
	Nivel de ruido	55dB(A) a 7 m
	Chasis	–
Unidad Motriz	Modelo	DK164F/P-2
	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
	Cilindrada	145
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Aspiración	Natural
	Velocidad de rotación	3,600 rpm
	Potencia nominal	3,2 kW / 3,600 rpm
	Encendido	Transistorizado
	Partida	Manual
Combustible	Tipo	Nafta
	Capacidad tanque de combustible	6 litros
	Autonomía	8 hrs (50% de la carga)
	Indicador de nivel de combustible	Si
Aceite	Tipo	Multigrado 15W40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	0.45 litros
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	540 x 310 x 505 mm
	Peso neto	23.5 kg
	Peso con fluidos	26.5 kg
Diseño	Color	Azul
	Transporte	Manilla de levante